

DIFFUSEUR DE PARFUM D'AMBIANCE PETITE ET MOYENNE PIÈCE



NOMAD'AIR

DÉSODORISATION

ACTION

- Désodoriser



Fabriqué

en France

INNOVATION :

- Diffuseur de parfum d'ambiance en continu.
- Très simple d'utilisation.
- Economique : 1 cartouche de 30 mL = environ 1 mois et demi d'utilisation.

** Pour plus d'informations, se reporter à la fiche complémentaire.*

- Ne nécessite pas de maintenance.
- S'adapte à toutes les pièces avec ses 5 vitesses de diffusion.

PROTECTION :

- Parfum Mangue délice : Sans pictogramme de danger.
- Parfum Vénus : Parfum unique et exclusif.
- Ne provoque pas de retombées humides.

CONSEIL :

- Parfaitement adapté pour désodoriser les petites et moyennes pièces.
- Idéal dans les chambres, bureaux, salles de réunion, sanitaires, bars, restaurants, couloirs d'hôtel, ...

MODE D'EMPLOI :


- Insérer la cartouche dans le diffuseur.
- Brancher le diffuseur.
- Régler la vitesse de diffusion de 1 à 5.
- ATTENTION, l'appareil doit toujours être branché avec la cartouche en bas.

CARACTÉRISTIQUES :


DIFFUSEUR PRISE MURALE :

- Dimensions : 4 x 8 x 10 cm.
- Format prise = EURO.
- Courant (source) = 110V-220V ~50HZ, 5W.
- Certification : CE.
- Parfums disponibles : VENUS et MANGUE DE-LICE.

CONDITIONNEMENTS :



Diffuseurs
sous carton



Cartouches de 30 mL
sous carton

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- NOMAD'AIR VENUS ■ NOMAD'AIR MANGUE DELICE

IR :

03/23

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033.2.98.43.45.44. – Fax : 0033.2.98.44.22.53.

Page 1 sur 2
Création : 14.10.19
IR : 28.03.23

CONSOMMATION MOYENNE CARTOUCHES DE PARFUM :

POSITION NOMAD'AIR	Consommation en mL/h	Durée de consommation de la cartouche de 30 mL de parfum en heures	Durée de consommation de la cartouche de 30 mL de parfum en jours
P 1	0,018	Environ 1 667 heures de branchement	Environ 70 jours en branchement 24h/24
P2	0,02	Environ 1 500 heures de branchement	Environ 63 jours en branchement 24h/24
P3	0,023	Environ 1 304 heures de branchement	Environ 54 jours en branchement 24h/24
P4	0,025	Environ 1 200 heures de branchement	Environ 50 jours en branchement 24h/24
P5	0,028	Environ 1 071 heures de branchement	Environ 45 jours en branchement 24h/24