

GEURVERSPREIDER VOOR SPRAYS MET PERIODIEKE VERSTUIVING



BOBSON 1

SUPPORTS
EN GEBRUIKSMATERIAAL

ACTIE

- Verspreiden (materiaal)




KENMERKEN:

- Materiaal ABS kunststof.
- Programmatie met digitale klok.
- Sluiting met sleutel.
- Werkt op één batterij.

FUNCETIEBORD:

CHECK	Functietoets
DEMO	Toets voor demonstratietest
AUTO 24 HRS	Toets voor automatische Modus 24 uur
SET	Toets voor uurinstelling
HOOR	Toets voor instelling werkingstijd uur/ telling
MIN	Toets voor instelling werkingstijd "mi- nuut"

LCD-SCHERM :



- 1 Voormiddag
- 2 Namiddag
- 3 Vervangen van de batterij
- 4 Automatische werking
- 5 24 uur durende werking
- 6 Demonstratietest
- 7 Oplaadindicator
- 8 Klok
- 9 "ON" modus ("SWITCH ON") van de werkingstijd
- 10 "OFF" modus ("SWITCH OFF") van de werkingstijd
- 11 Verspreidingsinterval
- 12 Telling van de verspreiding
- 13 Aantal dagen van gebruik
- 14 Uur
- 15 Minuut
- 16 Seconde

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME LOFT SYSTEM

IR :

03/26

P 1/2

INSTELLEN VAN DE FUNCTIES:

- Lokale tijd instellen
- Druk op SET – op het scherm verschijnt HORLOGE
- Druk op HOUR – geef het huidige uur in
- Druk op MIN – geef de huidige minuten in

- Instellen van de switch on: functie “ON”
- Druk op SET – op het scherm verschijnt “ON”
- Druk op HOUR – geef het gewenste uur in om te starten
- Druk op MIN – geef de gewenste minuten in om te starten

- Instellen van de switch off: functie “OFF”
- Druk op SET – op het scherm verschijnt “OFF/ARRET”
- Druk op HOUR – geef het gewenste uur in om te stoppen
- Druk op MIN – geef de gewenste minuten in om te stoppen

- Instellen verspreidingsinterval
 - Druk op SET – op het scherm verschijnt “INTERVAL”
 - Druk op MIN – geef de gewenste verspreidingsinterval in
- Opmerking 1: instellen gaat van 1 tot 99 minuten*
Opmerking 2: de standaardinstelling is 15 minuten
Opmerking 3: druk op HOUR voor het instellen van de tientallen en op MIN voor de eenheden

- Vervangen van de sprayvulling
 - Druk op SET – op het scherm verschijnt “COMP-TAGE” AANTAL VERSPREIDINGEN
 - Druk op HOUR – geef het gewenste aantal verspreidingen in
- Opmerking 1: instellen gaat van 100 tot 9.900.*
Opmerking 2: bepaal het maximaal aantal toegestane verspreidingen, zoals aangeduid op de vulling.
Opmerking 3: wanneer het gewenste maximaal aantal verspreidingen is bereikt, gaat de “SERVICE” indicator knipperen en start de pieptoon.
Opmerking 4: de standaardinstelling is 3.000 verspreidingen.
Opmerking 5: druk op HOUR voor het instellen van de duizendtallen en op MIN voor de honderdtallen

- Automatische modus/24 UUR
- Druk op AUTO/24HR – de geurverspreider werkt volgens het gekozen commando
- Druk op AUTO/24HR – de geurverspreider werkt continu wanneer het commando op ON (SWITCH ON) staat

FUNCTIECONTROLE:

- Druk op CHECK – op het lcd-scherm verschijnt “COUNT” en het aantal gebruikte verspreidingen
Opmerking om de teller weer op nul te zetten: 1- druk op DEMO en vervolgens op CHECK 2- verwijder de batterij
- Druk opnieuw op CHECK – op het lcd-scherm verschijnt “LIFE” en het aantal dagen van gebruik van de geurverspreider

DEMONSTRATIETEST:

- Druk op DEMO – op het lcd-scherm verschijnt “DEMO”: de geurverspreider start elke 5 seconden. Voor 3 verspreidingen
Opmerking: druk op CHECK of SET om de testfunctie te beëindigen

ANDERE FUNCTIES:

- Druk op HOUR + MIN om de vergrendeling van de instellingstoetsen te annuleren
- Druk op SET + HOUR voor een 12-uursnotatie in AM/PM en vervolgens op SET + HOUR voor een 24-uursnotatie
- Druk op SET + MIN om het alarm te stoppen wanneer de 3.000 verspreidingen wordt bereikt
- Druk op SET + MIN om het alarm in te stellen